

▼スタジオの負荷回路は以下のもの構成されています

移動型調光器[ポータブルディマー]により給電される調光回路  
 負荷回路設備としては常設置をしております。常設分以外の移動型調光器は任意の場所にて設置および回路の増設が可能です。  
**[移動型調光器] CD-204i-DE** 2kw×4回路(注:MAX6kwまで) インテリジェント機能付

※移動型調光器は台数に限りがあります。事前にホール照明担当宛までご連絡下さい。

▼スタジオの照明システムはDMX回線接続です。

舞台照明電源構成[スタジオ]

主幹盤1: 舞台用照明分電盤  
 1φ3w 105V/20V/50Hz 60KVA

→ 各所ギャラリーコンセント(C-60A)  
 ※移動型調光器を接続 ※DMX接続

主幹盤2: 持込機器電源盤 (フロアレベル)  
 1φ3w 105V/20V/50Hz 60KVA  
 MCCB 3P 400AF/300AT (総主幹)

|                    |    |
|--------------------|----|
| カムロック出力コネクター       | x1 |
| MCCB 2P 100AF/60AT | x4 |
| MCCB 2P 50AF/15AT  | x1 |
| C60Aコンセント          | x4 |
| 平行E付15Aコンセント       | x2 |
| DMX IN             | x1 |
| DMX OUT            | x2 |

|   |
|---|
| [スタジオ] 調光卓 (2F技術ギャラリー) ETC SmartFade 1248 (2F技術ギャラリー) |
| 12ch/2段prest mode or 48ch/Normal mode (288メモリー)       |
| 99ステップ キュー スタック                                       |
| 24ステップ チェイス   |
| DMX512×1 IN/OUT                                       |

| 設備/名称          | 略称          | 仕様                             |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| 3F技術ギャラリー      | 直3GAL下1~4   | 各 C-60A×1/DMXOUT×1             |
|                | 直3GAL上1~4   | 各 C-60A×1/DMXOUT×1             |
|                | ピンスポットコンセント | C-20A×2                        |
| 2F技術ギャラリー      | 直2GAL下      | C-60A×1/DMXOUT×1               |
|                | 直2GAL上      | C-60A×1/DMXOUT×1               |
|                | 直2GAL中央     | C-60A×1/DMXOUT×1               |
|                | 直2GAL操作     | C-60A×1/DMXOUT×1/DMXIN×1/15A×1 |
| DMX/パッチラック(3F) | スプリッター      | 1IN/4OUT/1THRU ×4 *空2          |
|                | ミキサー        | 4IN/1OUT/ ×4 *空2               |

\* 外部持込卓接続可 ご利用の際は事前にホール照明担当宛までご連絡下さい。  
 \* 持込機器配線に要するDMXケーブル貸し出しはありませのでご注意下さい。

▼基本セッティング仕様

| 3F技術ギャラリー   | 使用直回路     | 容量(kw) |                               |
|-------------|-----------|--------|-------------------------------|
| * base      | 3GAL下2/上2 | 12kw   | 1kw◎(FX-811)×8台               |
| * CL        | 3GAL下3    | 6kw    | 1kw◎(FX-811)×6台               |
| * ランプピン 1kw |           |        | MP-6L11 ×2 +0-スタック            |
| 2F技術ギャラリー   | 使用直回路     | 容量(kw) |                               |
| * FR下       | 2GAL下手    | 6kw    | 1kw凸(CX-811)×4台<br>SF426° ×2台 |
| * FR上       | 2GAL上手    | 6kw    | 1kw凸(CX-811)×4台<br>SF426° ×2台 |

\*[移動型調光器] CD-204i-DE 計5台 常用

(\*1) [CD-204i-DE]1台につきMAX6kwまで 1ch/2kwMAXとして回路数を算出しています。

\*基本セッティングは別途「スタジオ基本仕込図」をご参照下さい。

\*基本セッティングは、利用状況等に応じて予告なく変更する場合がございます。